

**PR/VI VFC INC TE INFORMA SOBRE EL BAND PLAN DE LAS COORDINACIONES
PARA LOS REPETIDORES EN PUERTO RICO**



BANDA DE 10 METROS (29 MHZ)

EN TOTAL SE PUEDE COORDINAR **4** FRECUENCIAS PARA ESTA BANDA

29.620 – 29.640 – 29.660 – 29.680 (- 100 KHz)

LA SEPARACIÓN DE CANAL ES DE **20 KHZ** Y EL OFFSET ES **MENOS 100 KHz**

BANDA DE 6 METROS (50 MHZ)

EN TOTAL SE PUEDE COORDINAR **43** FRECUENCIAS PARA ESTA BANDA

HAY **19** FRECUENCIAS QUE COMIENZA DESDE **51.620 HASTA 51.980 (- 500 KHz)**

HAY **24** FRECUENCIAS QUE COMIENZA DESDE **52.500 HASTA 52.980 (- 500 KHz)**

LA SEPARACIÓN DE CANAL ES DE **20 KHZ** Y EL OFFSET ES **MENOS 500 KHZ**

BANDA DE 2 METROS (144 MHZ)

EN TOTAL SE PUEDE COORDINAR **60** FRECUENCIAS PARA ESTA BANDA

HAY **20** FRECUENCIAS QUE COMIENZA DESDE **145.110 HASTA 145.490 (- 600 KHz)**

HAY **20** FRECUENCIAS QUE COMIENZA DESDE **146.610 HASTA 146.990 (- 600 KHz)**

HAY **20** FRECUENCIAS QUE COMIENZA DESDE **147.010 HASTA 147.390 (+ 600 KHz)**

LA SEPARACIÓN DE CANAL ES DE **20 KHZ** Y EL OFFSET ES **MENOS O MAS 600 KHZ**

BANDA DE 1.25 METROS (220 MHZ)

EN TOTAL SE PUEDE COORDINAR **65** FRECUENCIAS PARA ESTA BANDA

HAY **15** FRECUENCIAS QUE COMIENZA DESDE **223.700 HASTA 223.980 (- 1.600 MHz)**

HAY **50** FRECUENCIAS QUE COMIENZA DESDE **224.000 HASTA 224.980 (- 1.600 MHz)**


LA SEPARACIÓN DE CANAL ES DE **20 KHZ** Y EL OFFSET ES **MENOS 1.600 MHZ**

Puerto Rico & Virgin Island Volunteer Frequency Coordinator, Inc.

PRVI-VFC, INC.

<http://prvi-vfc.org>

eMail: vfc@prvi-vfc.org



P.R./V.I. V.F.C

BANDA DE 70 CENTIMETROS (440 MHZ)

EN TOTAL SE PUEDE COORDINAR **399** FRECUENCIAS PARA ESTA BANDA
HAY **200** FRECUENCIAS QUE COMIENZA DESDE **440.000 HASTA 445.975 (+ 5.000 MHz)**
HAY **199** FRECUENCIAS QUE COMIENZA DESDE **446.025 HASTA 449.975 (- 5.000 MHz)**
LA SEPARACIÓN DE CANAL ES DE **25 KHZ** Y EL OFFSET ES **MENOS O MAS 5.000 MHZ**

BANDA DE 33 CENTIMETROS (900 MHZ)

EN TOTAL SE PUEDE COORDINAR **50** FRECUENCIAS PARA ESTA BANDA
HAY **50** FRECUENCIAS QUE COMIENZA DESDE **927.000 HASTA 928.000 (- 25.000 MHz)**
LA SEPARACIÓN DE CANAL ES DE **20 KHZ** Y EL OFFSET ES **MENOS 25.000 MHZ**

BANDA DE 23 CENTIMETROS (1200 MHZ)

EN TOTAL SE PUEDE COORDINAR **240** FRECUENCIAS PARA ESTA BANDA
HAY **240** FRECUENCIAS QUE COMIENZA DESDE **1282.000 HASTA 1288.000 (- 12.000 MHz)**
LA SEPARACIÓN DE CANAL ES DE **25 KHZ** Y EL OFFSET ES **MENOS 12.000 MHZ**

El **PR/VI VFC INC** es la entidad ***responsable de establecer el band plan*** para las coordinaciones en Puerto Rico usando las ***recomendaciones del band plan de IARU Región 2 y ARRL***.

La entidad coordinadora es la que ***establece su band plan de acuerdo con su territorio***.

Es importante que la comunidad de radioaficionada ***tenga conocimiento del band plan que establece la entidad coordinadora*** para saber cuando se desea montar repetidores en las bandas de radioafición.

La entidad organiza este band plan para ***organizar las frecuencias en las diferentes bandas que se pueden coordinar repetidores y evitar las interferencias entre las frecuencias***.



Puerto Rico & Virgin Island Volunteer Frequency Coordinator, Inc.

PRVI-VFC, INC.

<http://prvi-vfc.org>

eMail: vfc@prvi-vfc.org



P.R./V.I. V.F.C